

FP 3000 KA

Groupe de Chantier Professionnel

FRECHE
Location

Powered by
Kawasaki



- ▶ Equipé d'origine d'un Disjoncteur thermique, de 2 Prises monophasées 16A, d'un Démarrage manuel, d'un Moteur Essence OHV, d'un Refroidissement par air, de Grilles de protection.
- ▶ Possibilité de l'équiper d'un Kit Chariot, d'une Régulation Electronique (AVR)

Groupe de Chantier Essence FP 3000 KA

Service Continu kVA (kW)	2,7 (2,2)
Service de Secours kVA (kW)	3,0 (2,4)
Ampères	11,7
Volts	220
Moteur	Kawasaki FJ 180
Cylindrée cm ³	179
Puissance nominale Ch	5,5
Capacité réservoir l	3,6
Autonomie	2,4 H
Niveau sonore dB(A) à 1m	95
Poids Net Kg	44
Dimensions mm	625 x 420 x 460